

DATABLAD

BF562-1

- STOR KAPASITET
- EN54-4 GODKJENT
- STATUSINDIKATORER
- BESKYTTET MOT UTLADING
- FEILUTGANG
- STÅLKAPSLING
- INNTIL 18AH BATTERIER

BF562-1 GODKJENT STRØMFORSYNING TIL BRANNALARM

BF562-1 er et godt alternativ når det er behov for driftsspenning og backup til eksempelvis linjedetektorer, adressemoduler eller sirener og lenger backuptid er nødvendig. Enheten har indikasjon i front for drift eller feil samt en utgang for formidling av eventuell feiltilstand. Strømforsyningen er bygget på «switch-mode» teknikk og er derfor energieffektiv og utvikler lite varme. Maksimal batterikapasitet er 18Ah.



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK		MEKANISK	
Artikkelnummer	BF562-1	Dimensjon BxHxD	404x404x110
Driftsspenning	230V 50/60Hz	Farge	Lys grå RAL7035
Forbruk	400mA r.m.s	Materiale	Metall
Utgangsstrøm	I Max 1A eller 0,5A valgbart. Last høyere enn I max vil midlertidig frakoble lading.	Tetthet	IP30 beregnet for innendørs bruk
Total belastning utganger	Begrenset til 1,5A totalt	Temperatur/ fuktighet	-5°C-40°C/ <95% rel. Fukt, ikke kondenserende
Batterikapasitet	2Ah til 18Ah, men begrenset av batterienes fysiske størrelse i kabinettet.	Vekt	5kg (uten batterier)
Batteritype	2x12V 18Ah VRLA		
Indikatorer	Drift, Feil, Utgangsfeil		
Tilkoblinger	Nett, Spenningsutgang, Batteritilkobling, Feilrelé, Ladestyring	Valg via lask på kort	(PLK1) Batteriovervåking av/på, (PLK2) ladestrøm