

DATABLAD

BF562-5

- STOR KAPASITET
- EN54-4 GODKJENT
- STATUSINDIKATORER
- BESKYTTET MOT UTLADING
- FEILUTGANG
- STÅLKAPSLING
- INNTIL 18AH BATTERIER

BF562-5 GODKJENT STRØMFORSYNING TIL BRANNALARM

BF562-5 er et godt alternativ når det er behov for driftsspenning og backup til eksempelvis linjedetektorer, adressemoduler eller sirener og lenger backuptid er nødvendig. Enheten har indikasjon i front for drift eller feil samt en utgang for formidling av eventuell feiltilstand. Strømforsyningen er bygget på «switch-mode» teknikk og er derfor energieffektiv og utvikler lite varme. Maksimal batterikapasitet er 18Ah.



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK		MEKANISK	
Artikkelnummer	BF562-5	Dimensjon BxHxD	404x404x110
Driftsspenning	230V 50/60Hz	Farge	Lys grå RAL7035
Forbruk	1350mA maks. (310VA)	Materiale	Metall
Utgangsstrøm	Opsjon A: 4A DC, 1A ladestrøm Opsjon B: 5A DC, lading AV	Tetthet	IP30 beregnet for innendørs bruk
Total belastning utganger	Begrenset til 5A totalt	Temperatur/ fuktighet	-10°C-40°C/ <95% rel. Fukt, ikke kondenserende
Batterikapasitet	7Ah til 18Ah men begrenset av batterienes fysiske størrelse i kabinettet.	Vekt	5kg (uten batterier)
Batteritype	2x12V 18Ah VRLA		
Indikatorer	Drift, Feil, Utgangsfeil		
Tilkoblinger	Nett, Spenningsutgang, Batteritilkobling, Feilrelé, Ladestyring	Valg via DIP bryter på kort	Batteri resistans, Ladestrøm, batteritilkobling (Se manual for detaljer)