

B1 Smokegen er en robust og portabel røykmaskin med innebygget 12vDC batteri.

Med en kapasitet på 400W er den i stand til å produsere sikker og kontrollerbar røyk, uten behov for forvarming eller strømtilkobling. Det gjør den til et uvurderlig verktøy for røyksporing, lekkasjedeteksjon, brann og andre typer øvelser,.

Med maksimal produksjon kan den generere røyk i opptil 10 min. Hvis det er behov for å utvide dette kan man koble til et eksternt batteri (tilbehør) som kan gi opptil 2 timer med røyk.

En 110/230v AC batterilader er inkludert hver maskin og ekstra batteri er tilgjengelig som tilbehør.



Spesifikasjoner og tilbehør:

Dimensjoner (BxHxD): 220x210x105mm

Driftsspennning: 12Vdc 60A

Batterikapasitet: 12v/12Ah

Ladetid: 13-14 timer

Effektforbruk i drift: 400W

Røykproduksjon: Justerbar med opptil 10 min ved maks produksjon.

Varighet røyk: 15-20 min

Væskeforbruk: 10ml/min

Vekt: 5,5kg

Farge: Svart

Tilbehør (inngår ikke i B1-Smokegen):

FC-ECO-B1 : Oppbevaringskoffert

B1-CHARGER: Batterilader B1

B1-TIMER: Timer-modul

B1-RRC-CEL: Fjernkontroll

B1-WRC-XLR: Kabelt fjernkontroll

B1-SBP: Ekstra batteripakke

B1-EBC1: Ekstern batteritilkoblingskit

B1-MAK: Ekstern strømtilkoblingskit

B1-ADAP32: 32mm rørtilkobling

B1.HOSE32: 32mm rør. 2 eller 4m silikon eller neopren

B1-TPO: B1 Solo

S/FLUID-B1-0.5L: 500ml røykvæske (passer i koffert)

S/FLUID-B1-2.5L: 2,5L røykvæske

S/FLUID-B1-5L: 5L røykvæske



Røyken som benyttes denne maskinen er vannbasert med en blanding av glykol og vann. Det er svært viktig at man benytter væske som er produsert for maskinen. Andre maskiner og væsker uten uavhengige tester kan produsere røyk som potensielt kan være brannfarlig og giftig, kan etterlate seg våte flekker og også skade selve maskinen.



Siden B1 har en XLR-kontrollkontakt, kan den også brukes sammen med TIME IT, DMX, kabel og radiofjernkontroll. Reservebatteripakker, fjernkontrollkabler, radiofjernkontrollsystemer og oppbevaringskoffert er alle tilgjengelige som tilleggsutstyr.



B1-RCC



B1-TIMER



FC-ECO-B1



S/FLUID