

# DATABLAD

BF560-24

- KOMPAKT STRØMFORSYNING
- EN54-4 GODKJENT
- STATUSINDIKATORER
- BESKYTTET MOT UTLADING
- FEILUTGANG
- INNTIL 3,2AH BATTERIER

## BF560-24 KOMPACT GODKJENT STRØMFORSYNING TIL BRANNALARM

BF560-24 er et godt alternativ når det er behov for driftsspenning og backup til eksempelvis linjedetektorer, adressemoduler eller sirener. Enheten har indikasjon i front for drift eller feil samt en utgang for formidling av eventuell feiltilstand. Strømforsyningen er bygget på «switch-mode» teknikk og er derfor energieffektiv og utvikler lite varme. Maksimal batterikapasitet er 3,2Ah. Kan konfigureres med spesialverktøy.



## TEKNISKE DATA

ELEKTRISK		MEKANISK	
<b>Artikkelnummer</b>	BF560-24	<b>Dimensjon BxHxD</b>	380x235x96
<b>Driftsspenning</b>	230V 50/60Hz	<b>Farge</b>	Lys grå RAL7035
<b>Forbruk</b>	400mA r.m.s	<b>Materiale</b>	PVC
<b>Utgangsstrøm</b>	Opsjon A: 1,3A DC, 0,2A lade strøm Opsjon B: 0,8A DC, 0,7A lade strøm	<b>Tetthet</b>	IP30 beregnet for innendørs bruk
<b>Total belastning utganger</b>	Begrenset til 1,5A totalt	<b>Temperatur/ fuktighet</b>	-5°C-40°C/ <95% rel. Fukt, ikke kondenserende
<b>Batterikapasitet</b>	2Ah til 12Ah men begrenset av batterienes fysiske størrelse i kabinettet.	<b>Vekt</b>	1,55kg (uten batterier)
<b>Batteritype</b>	2x12V 3Ah VRLA		
<b>Indikatorer</b>	Drift, Feil, Utgangsfeil		
<b>Tilkoblinger</b>	Nett, Spenningsutgang, Batteritilkobling, Feilrelé, Ladestyring	<b>Valg via lask på kort</b>	(PLK1) Lade strøm, (PLK2) batteriovervåking av/på, (PLK3) Høy temp. utgang.