



Xconnect iO6+ fungerer like bra på 5G som på 4G.

xconnect iO6+

Xconnect iO6+ er vår minste terminal

Vår Xconnect iO6+ Intern har mye funksjonalitet, fleksibilitet og muligheter for utvidelser. Beregnet for innmontering i brannsentraler. Leveres standard med monteringsmateriell som velcrotape, 4,7K motstander, kabelstrips, alarmoblat og ID-klistremerke.

Xsecure går for 5G

Xconnect iO6+ Intern fungerer like bra på 5G, som på 4G. Et trygt valg for fremtiden.

Serielle tilkoblinger

Med RS485 seriell port støttes mange utvidelser samtidig, f. eks. ESPA protokoll for brannsentraler. Type brannsentral/panel må avklares før installasjon. Krever passiv konverter ved RS232.

Driftsikkerhet

Xconnect iO6+ Ekstern har innebygget overvåking for sikker drift over tid.

Nødstrøm

Xconnect iO6+ Intern skal strømforsynes fra brannsentral (9-32V), med nødvendig nødstrømskapasitet.

Kabinett/Kapsling

Xconnect iO6 Intern leveres i liten plastkapsling for enkel montering i en brannsentral. iO6+ kommer i en egen versjon for montering på vegg ved brannsentralen (Xconnect iO6+ Ekstern)

Utvidelser

Mange løsninger for utvidelser kan enkelt bli lagt til, som flere innganger ol..

Indikatorer

Xconnect iO6+ Intern har LED indikatorer for status, og utganger for retursignal til brannsentral/panel.

Godkjenninger

Vår Xconnect iO6+ er EN54-godkjent, og det garanterer at vi støtter de strengeste standardene for brannalarmanlegg.

Sertifiseringen sikrer pålitelig drift av alarmoverføring fra systemer for brannalarm.

Sikker alarmoverføring

Xconnect iO6+ fungerer like bra på 5G som 4G - gjør at man er godt sikret i fremtiden.

Gjennom vår plattform Xview kan man legge til en lang rekke varslinger til mange brukere, alarmsentraler eller til Xview mobilapp.

Enkel installasjon, som kjennetegner Xsecure sine løsninger. Scan QR-koden, og kom i gang på egen hånd (24/7/365)



Parameter	Beskrivelse
LTE modem frekvenser (Norge)	B1/B3/B7/B8/B20/B28A
Strømforsyning	9-32V DCV
Strømforbruk	< 50mA ved standby < 200mA ved sending (overføre data)
Nødstrømsbatteri	Krever nødstrøm fra brannsentralen
Alarmoverføring	IP protokoll, over LTE-M (4G og 5G)
IP-adresser	DHCP eller fast IP
Antall SIM	1 stk
Rapportering	Ut fra abonnement - T25, M30 eller M3
Antall kanaler	1 kanal
Kryptering av meldinger	Ja
Innganger	Standard 6 innganger, kan utvides til 12 innganger med utvidelseskort iO-8
Utganger	Standard 6 utganger (3 innganger kan endres til utganger (OC), maks 100mA)
Reler	Ingen reler
1-wire bus	Krever ekstra utstyr
Kompatibel med	Avhengig av ekstra utstyr
Antall sensorer	Avhengig av ekstra utstyr
Serieporter	1 stk RS485 for bla. ESPA
Driftstemperatur	Fra -10 til +50C, luftfuktighet opp til 80% ved 20C
Størrelse	92x62x25 mm
Vekt	80 gram
Godkjenning	Certificate pending (re-approval)

